



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGITRADIO 10 IR

Empfangsteil/Radioadapter für DAB+/UKW/Internetradio mit Farbdisplay und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Art.-Nr.
4019588139459	0010/3945

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Grenzenlose Musikvielfalt via
Internetradio

Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für
UKW)

TFT-Farbdisplay (2,8")

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Integrierte WLAN-Konnektivität

Spotify Connect

Steuerung per App

Empfangsteil/Adapter für Hi-Fi- und
Stereo-Anlagen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja
(SPDIF)

Audio-Ausgang analog (L/R): Ja

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse):
1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach
Stromausfall: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Fernbedienung: Ja

CONNECT-App: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 30

Programmspeicher Favoriten DAB+: 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 4.1

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY

Größe: 2.8 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel

Typ: TFT-Farbdisplay

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

LAUTSPRECHER

Equalizer: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 1.4 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,72 W

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

RADIOTYP

Radioadapter: Ja

Stationäres Radio: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch,
Französisch, Polnisch, Italienisch,
Niederländisch, Dänisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

Spotify Free: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5 V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 10 IR, DAB/UKW-Wurfantenne, Netzteil inkl. USB-Kabel, Fernbedienung, Bedienungsanleitung