



DIGITRADIO Bike 1

Mobiles DAB+/UKW-Radio für Fahrräder, mit Akku und Musikstreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039261	schwarz/silber	0000/3926	1.05 kg	465 g	16.40 x 7.10 x 7.30 cm	27.70 x 12.00 x 20.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

Wasserabweisendes Gehäuse IP65

Integrierter Akku

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Inkl. Universalhalterung

2,23" OLED-Display

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 95 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 0 - 40 °C

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPfang

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 5 W (RMS)

Equalizer : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5.0

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

DISPLAY

Größe : 2.23 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : OLED

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Slowenisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Akku : Lithium-Ionen mit 3,7 V, 4.000 mAh und 14,8 Wh

Akkulaufzeit : bis zu 10 Stunden

Akkuaufladezeit : bis zu 4.5 h

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5 V / 2000 mA

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO Bike 1, Netzteil, Bedienungsanleitung, Montagematerial