



DIGITRADIO 52 BT

DAB+/UKW-Uhrenradio mit Bluetooth-Funktion

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588029385	0000/2938	1,08 kg	606 g	15 x 7 x 14 cm	19 x 16,5 x 19 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Vier Radiowecktimer möglich

Wecken mit Radiosender oder Signalton

Einstellbarer Weckrhythmus

Snooze- und Sleep-Funktion

Großes LCD-Display mit Beleuchtung

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 80 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 0 - 40 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB+/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 3 W (RMS)

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

DISPLAY

Größe : 4,2 Zoll

Dimmbar : Ja (automatisch mit Lichtsensor)

Typ : LCD

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch, Niederländisch,
Norwegisch, Spanisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5,5 V / 2000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 11 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : <1 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 52 BT, Netzteil,
Bedienungsanleitung